

Programa de baterias automotivas

S4

Código simplificado Bosch	Nº Bosch	Características elétricas			Dimensional (mm)			Nomenclatura da caixa	Esquema de montagem	Fix.	Peso (kg)	Tipo de polo	Terminal positivo	Selada/"Rolha"
		C20 (Ah)	RC (min)	CCA -18 °C (A)	C	L	A							
S4X 40D	0 092 S48 015	40	56	335	210	175	175	T4	A12	F1	11,1	1	direita	Selada
S4X 40E	0 092 S48 025	40	56	335	210	175	175	T4	A11	F1	11,1	1	esquerda	Selada
S4X 50D	0 092 S48 045	50	75	375	240	175	175	T5	A12	F1	13,1	1	direita	Selada
S4X 50E	0 092 S48 055	50	75	375	240	175	175	T5	A11	F1	13,1	1	esquerda	Selada
S4X 60D	0 092 S48 085	60	100	590	283	175	175	T6	A12	F2	16,3	1	direita	Selada
S4X 60E	0 092 S48 095	60	100	590	283	175	175	T6	A11	F2	16,3	1	esquerda	Selada
S4X 115D	0 092 S48 155	115	230	820	510	213	235	4D	B-21	F4	38,1	1	direita	"Rolha"

S5

Código simplificado Bosch	Nº Bosch	Características elétricas			Dimensional (mm)			Nomenclatura da caixa	Esquema de montagem	Fix.	Peso (kg)	Tipo de polo	Terminal positivo	Selada/"Rolha"
		C20 (Ah)	RC (min)	CCA -18 °C (A)	C	L	A							
S5X 32DA	0 092 S58 035	32	44	280	187	127	225	JIS - B19	A12	F4	9,8	2	direita	Selada
S5X 45D	0 092 S58 015	45	65	375	210	175	175	T4	A12	F1	11,5	1	direita	Selada
S5X 45E	0 092 S58 025	45	65	375	210	175	175	T4	A11	F1	11,5	1	esquerda	Selada
S5X 45DA	0 092 S58 055	45	60	340	238	129	225	JIS - B24	A12	F4	12,2	2	direita	Selada
S5X 45EA	0 092 S58 065	45	60	340	238	129	225	JIS - B24	A11	F4	12,2	2	esquerda	Selada
S5X 50DH	0 092 S58 075	50	75	410	207	175	190	H4	A12	F1	12,7	1	direita	Selada
S5X 55D	0 092 S58 085	55	90	425	240	175	175	T5	A12	F1	13,5	1	direita	Selada
S5X 55E	0 092 S58 095	55	90	425	240	175	175	T5	A11	F1	13,5	1	esquerda	Selada
S5X 60DH	0 092 S58 105	60	90	480	242	175	190	H5	A12	F1	14,6	1	direita	Selada
S5X 60EH	0 092 S58 115	60	90	480	242	175	190	H5	A11	F1	14,6	1	esquerda	Selada
S5X 65D	0 092 S58 125	65	105	600	281	175	175	T6	A12	F2	16,6	1	direita	Selada
S5X 65E	0 092 S58 135	65	105	600	281	175	175	T6	A11	F2	16,6	1	esquerda	Selada
S5X 75D	0 092 S58 145	75	105	530	273	170	226	Gr24	A12	F3	18,7	1	direita	"Rolha"
S5X 75E	0 092 S58 155	75	105	530	273	170	226	Gr24	A11	F3	18,7	1	esquerda	"Rolha"
S5X 90D	0 092 S58 225	90	165	710	320	171	227	Gr27	A12	F4	22,9	1	direita	"Rolha"
S5X 90E	0 092 S58 215	90	165	710	320	171	227	Gr27	A11	F4	22,9	1	esquerda	"Rolha"
S5X 100E	0 092 S58 185	100	180	750	330	172	241	Gr31	A11	F4	24,9	1	esquerda	"Rolha"
S5X 150D	0 092 S58 195	150	290	900	510	213	236	4D	B-21	F4	42,0	1	direita	"Rolha"
S5X 170D	0 092 S58 205	170	330	1000	510	213	236	4D	B-21	F4	45,7	1	direita	"Rolha"
S5X 180D	0 092 S58 365	180	360	1050	513	223	218	B	B-21	F4	45,1	1	direita	"Rolha"
S5X 180E	0 092 S58 375	180	360	1050	513	223	218	B	B-25	F4	45,1	1	esquerda	"Rolha"
S5X 200D	0 092 S58 235	200	360	1100	530	280	246	8D	B-21	F4	57,0	1	direita	"Rolha"

S6

Código simplificado Bosch	Nº Bosch	Características elétricas			Dimensional (mm)			Nomenclatura da caixa	Esquema de montagem	Fix.	Peso (kg)	Tipo de polo	Terminal positivo	Selada/"Rolha"
		C20 (Ah)	RC (min)	CCA -18 °C (A)	C	L	A							
S6X 38DA	0 092 S68 135	38	56	320	187	127	225	JIS - B19	A12	F4	10,0	2	direita	Selada
S6X 47DA	0 092 S68 145	47	70	405	238	129	225	JIS - B24	A12	F4	12,4	1	direita	Selada
S6X 48D	0 092 S68 015	48	68	375	210	175	175	T4	A12	F1	11,9	1	direita	Selada
S6X 52DH	0 092 S68 155	52	80	450	207	175	190	H4	A12	F1	12,9	1	direita	Selada
S6X 60D	0 092 S68 035	60	90	480	240	175	175	T5	A12	F1	14,1	1	direita	Selada
S6X 60E	0 092 S68 045	60	90	480	240	175	175	T5	A11	F1	14,1	1	esquerda	Selada
S6X 65DH	0 092 S68 165	65	110	550	242	175	190	H5	A12	F1	15,5	1	direita	Selada
S6X 70D	0 092 S68 055	70	115	660	281	175	175	T6	A12	F2	17,4	1	direita	Selada
S6X 70E	0 092 S68 065	70	115	660	281	175	175	T6	A11	F2	17,4	1	esquerda	Selada
S6X 75DH	0 092 S68 185	75	120	620	281	175	190	H6	A12	F1	17,6	1	direita	Selada
S6X 95DH	0 092 S68 195	95	170	800	350	172	190	H8	A12	F4	23,5	1	direita	Selada
S6X 150D	0 092 S68 075	150	290	900	510	213	236	4D	B-21	F4	42,0	1	direita	Selada
S6X 170D	0 092 S68 085	170	330	1000	510	213	236	4D	B-21	F4	45,7	1	direita	Selada

C = Comprimento

L = Largura

A = Altura

Códigos Bosch alterados: *S5X 50D alterado para S5X 50DH | *S6X 95D alterado para S6X 95DH